PARTS LIST — MODELS T3-45 & T3-46 (continued)

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
		CAPACITORS (continued)
C17	269-1251	50uF 25VW Electro
C18	271-1261	.01uF 20% 25V Redcap
C19		
C20	280-0271	1500pF 10% 200V Styroseal
C21	271-0741	.01uF +80% —20% 25V Redcap
C22	271-0741	.01uF +80% —20% 25V Redcap
C23	280-0261	1200pF 10% 200V Styroseal
C24	280-0261	1200pF 10% 200V Styroseal
C25	280-3401	470pF 10% 100V Styroseal
C26	280-3401	470pF 10% 100V Styroseal
C27	283-1191	.039uF 10% 160V Polyester
C28	283-1191	.039uF 10% 160V Polyester
C29	283-1151	.018uF 10% 160V Polyester
C30	283-1151	.018uF 10% 160V Polyester
C31	283-1181	.033uF 10% 160V Polyester
C32	283-1181	.033uF 10% 160V Polyester
C33	269-1251	50uF 25VW Electro
C34	280-3311	.0047uF 10% 50V Styroseal
C35	271-1561	.1uF 20% 25V Redcap
C36	271-1561	.1uF 20% 25V Redcap
C37	280-3311	.0047uF 10% 50V Styroseal
C38	283-5221	.068uF 20% 50V Polyester
C39	283-5221	.068uF 20% 50V Polyester
C40	280-0541	.0022uF 20% 100V Styroseal
C41	283-5231	.082uF 20% 50V Polyester
C42	283-5231	.082uF 20% 50V Polyester
C43	280-0541	.0022uF 20% 100V Styroseal
C44	271-0871	.47uF +80% —20% 25V Redcap
C45	271-0871	.47uF +80% —20% 25V Redcap
C46	269-1391	100uF 6.4V Electro
C47	271-0841	470pF 20% Ceramic Disc
C48	271-0841	470pF 20% Ceramic Disc
C49	284-0621	.01uF 20% 600V Di-Pol
C49a	284-0621	.01uF 20% 600V Di-Pol
C50	269-1211	12.5uF 25VW Electro
C51	269-1381	640uF 6.4V Electro
C52	269-1381	640uF 6.4V Electro
C53	269-1211	12.5uF 25VW Electro
C54	271-1261	.01uF 20% Redcap
C55	271-1261	.01uF 20% Redcap
C56	269-1221	2000uF 50VW Electro
C57	283-1361	1uF 10% 160V Polyester
C58	269-1241	500uF 25VW Electro
C59	269-1241	500uF 25VW Electro
C60	271-0741	.01uF +80% —20% 25V Redcap
		POTENTIOMETERS
RV1, RV2	677-1392	2 x 50K Curve C
RV3, RV4	677-1392	2 x 50K Curve C
RV5, RV6	677-1581	2 x 100K Curve A, tapped 39K and 61K
RV7	677-1571	100 ohms Curve A

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
		SEMI-CONDUCTORS
TR1	932-2431	SE1001—Freuency Changer
TR2	932-2431	SE1001—1st IF Amplifier
TR3	932-2431	SE1001—2nd IF Amplifier
TR4	932-2731	SE4010—Audio Pre-Amplifier/Equaliser
TR5	932-2731	SE4010—Audio Pre-Amplifier/Equaliser
TR6	932-2471	SE4002—Audio High Pass Filter
TR7	932-2471	SE4002—Audio High Pass Filter
TR8	932-2471	SE4002—Audio Amplifier
TR9	932-2471	SE4002—Audio Amplifier
TR10	932-2581	SE6002—Audio Driver
TR11	932-2581	SE6002—Audio Driver
TR12, TR13	932-2881	2 x AY8103—Audio Output (Matched Pair)
TR14, TR15	932-2881	2 x AY8103—Audio Output (Matched Pair)
MR1	932-0971	OA90—Auxiliary AGC
MR2	932-0971	OA90—Signal Detector and AGC
MR3	932-2261	AS25—Power Rectifier
MR4	932-2261	AS25—Power Rectifier
MR5	932-2541	AB1102—Bias Stabilising Diode
MR6	932-2541	AB1102—Bias Stabilising Diode
MR7	932-2541	AB1102—Bias Stabilising Diode
MR8	932-2541	AB1102—Bias Stabilising Diode
		TRANSFORMERS
T1	253-0232	Aerial Rod Assembly
T2	257-0225	Oscillator Coil
T3	906-0731	IF Transformer
T4	906-0741	IF Transformer
T5	906-0731	IF Transformer
T6	906-0741	IF Transformer
T7	906-0751	IF Transformer
T8	908-0792	Driver Transformer
T9	908-0792	Driver Transformer
T10	904-0461	Mains Transformer
		MISCELLANEOUS
L1	259-0712	Aerial Loading Coil
VC1	281-0031	Trimmer Capacitor, Philips
VC3	281-0311	Trimmer Capacitor, Wire Type
VC2, VC4	281-0341	2-Gang Capacitor
FS1	431-0071	Fuse, 1 amp.
LAMPS	932-1171	6.3V, .32 amp., Bayonet Cap
		SPARE PARTS
	192-3131	Cabinet, Teak (T3-45)
	192-3141	Cabinet, Walnut (T3-45)
	192-3151	Cabinet, Rosewood (T3-45)
	192-3161	Cabinet, Maple (T3-45)
	192-3221	Cabinet, Maple (T3-46)
	192-3231	Cabinet, Teak (T3-46)